By bmtel.it	AA-35 ZOOM	AA-55 ZOOM	ZOOM AA-230	Stick 230	Stick500	StickPro	Stick XPro	AA-650 AA-1500 ZOOM AA-2000
Intervallo di frequenze	0,06-35 MHz	0,06-55 MHz	0,1-230 MHz	0,1-230 MHz	0,1-500MHz	0,1-600 MHz	0,1-1000MHz	0,1-650 MHz (AA-650) 0,1-1500 MHz (AA-1500) 0,1-2000 MHz (AA-2000)
Dimensione del passo di immissione della frequenza	1 kHz	1 kHz	1 kHz	1 kHz	1 kHz	1 kHz	1 kHz	1 kHz
min. gamma di scansione	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz
Modalità SWR2AIR™	+	+	+	–	–	–	–	+
Modalità MultiSWR™	–	+	+	–	–	–	–	+
Misurazione del segno di reattanza	+	+	+	+	+	+	+	+
Tipo di connettore per antenna	UHF (SO-239)	UHF (SO-239)	n	UHF (SO-239)	UHF (SO-239)	n	n	n
Potenza di uscita	+13 dBm	+13 dBm	-10 dBm	-10 dBm	-10 dBm	-10 dBm	-10 dBm	-10 dBm
Amplificatore di uscita	Chip logico CMOS	Chip logico CMOS	Chip logico CMOS	Chip logico CMOS	Chip logico CMOS	Chip logico CMOS	Chip logico CMOS	Chip logico CMOS
Forma del segnale di uscita	Quadrato	Quadrato	Quadrato	Quadrato	Quadrato	Quadrato	Quadrato	Quadrato
Impedenza di riferimento per la misura SWR	25, 50, 75, 100 Ohm	25, 50, 75, 100 Ohm	25, 50, 75, 100 Ohm	25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm	25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm	25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm	25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm	25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm
Convertitore analogico-digitale	12 bit	12 bit	16 bit	12 bit	12 bit	12 bit	12 bit	16 bit
Batterie	Due AA	Due AA	Quattro AAA	1 * Ioni di litio (18650)	1 * Ioni di litio (18650)	1 * Ioni di litio (18650)	1 * Ioni di litio (18650)	tre AA
Sensore di tensione della batteria	+	+	+	+	+	+	+	+
Funzionamento con alimentazione esterna (senza batteria)	da USB	da USB	da USB	da USB	da USB	da USB	da USB	da USB
LCD	TFT a colori, 320×240	TFT a colori, 320×240	TFT a colori, 290×220	Display e-paper monocromatico 200×200	Display e-paper monocromatico 200×200	TFT a colori, 220×220	TFT a colori, 220×220	TFT a colori, 320×240 (AA650 e AA1500),
Modalità riflettometro nel dominio del tempo	– *	– *	Incorporato	– *	– *	– *	– *	Incorporato
Memoria flash per la memorizzazione di grafici	10 slot di memoria	10 slot di memoria	100 slot di memoria	–	–	–	–	90 slot di memoria R/X o SWR, 10 slot di memoria TDR
Supporto multilingue	+	+	+	(Solo inglese)	(Solo inglese)	(Solo inglese)	(Solo inglese)	+
Supporto Bluetooth	–	–	+	–	–	–	–	+
Preset per bande radioamatoriali	+	+	+	+	+	+	+	+
Memoria flash per la memorizzazione di grafici	10 slot di memoria	10 slot di memoria	100 slot di memoria	–	–	–	–	90 slot di memoria R/X o SWR, 10 slot di memoria TDR
Supporto multilingue	+	+	+	(Solo inglese)	(Solo inglese)	(Solo inglese)	(Solo inglese)	+
Supporto Bluetooth	–	–	+	–	–	–	–	+
Preset per bande radioamatoriali	+	+	+	+	+	+	+	+